


75 mm



螺丝 (X2)

红灯闪烁	蜂鸣器“嘀嘀……”	表示触发报警
红灯约50秒闪烁一次	蜂鸣器不响	表示正常工作状态
黄灯约40秒闪烁一次	蜂鸣器“嘀”一声短促声响	表示报警器电量低
红灯闪烁	并件随蜂鸣器“嘀-嘀-嘀-嘀”四声短促提示声响	表示自检/模拟报警测试
绿灯快闪	蜂鸣器不响	表示配网

2.联网及上报:
上电后会自动搜网,搜网时间2分钟左右,联网成功绿灯快闪5次,第一次入网失败设备会重复自动搜网2次,联网失败绿灯慢闪15秒。

顺时针旋入安装

Diagram illustrating the correct installation position of the cap. The cap is shown being placed onto the container, with a label indicating the '安装位置' (Installation Position).

- a. 仅限室内天花板安装使用;
- b. 报警器和照明设备保持50厘米以上距离;
- c. 不要安装在浴室、易结露或附有水滴的地方;
- d. 不要安装在产生非火灾烟雾或者蒸汽的地方;
- e. 不要安装在温度处于-10℃以下或55℃以上的地方;
- f. 当前柜靠近天花板时, 报警器应与橱柜保持60厘米以上距离;
- g. 报警器应与换气扇、空调和通风口保持150厘米以上距离;
- h. 推荐使用螺丝安装方式, 如采用粘贴安装方式导致的意外和安全事故, 须由用户自行承担;
- i. 使用粘贴安装方式时, 须确保与双面胶接触的墙面光滑、平整、干燥、洁净;
- j. 使用粘贴安装方式时, 须定期检查报警器是否粘贴牢固, 防止发生掉落;
- k. 漏装电池时, 报警器无法被装入安装电池;
- l. 粘贴安装且安装介质为漆面时, 因为时间长了会自动起皮导致产品脱落, 由此引起的任何问题需用户承担。

704.00 mm

这两根线需印刷出来

无线类型	NB-IoT
工作电压	DC 3V (CR123A电池)
低电压预警	有
工作温度	-10°C ~ +55°C
探测器类型	感烟型(独立式)
报警声压	≥85dB (正前方3米处)
安装位置	天花板
电池寿命	3年以上 (20次/天)
产品尺寸	Φ64X51mm

部件名称	有毒有害物质或元素						
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDE)	
LED	○	○	○	○	○	○	○
线路板	○	○	○	○	○	○	○
外壳及其他部件	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均符合 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求。

1. 无“三包”凭证或超过“三包”有效期。
2. 未按产品说明要求使用、维护和保管而造成的损坏。
3. 未经我司授权拆修造成的损坏。
4. 因不可抗力造成的损坏。
5. 产品在使用过程中正常的褪色和损耗不在保修范围之内。

用户信息 (请用用户填写真实信息, 我司承诺用户信息仅用于售后服务)

姓名 _____

电话 _____

电子邮箱 _____

邮政编码 _____

联系地址 _____

产品信息

名称 _____ 型号 _____

颜色 _____ 包装号SN _____

需要服务 ☐ 退货 ☐ 更换 ☐ 维修

故障现象 _____

受理日期 _____ 维修员签字 _____

用户信息 (请用户填写真实信息, 我司承诺
 用户信息仅用于售后服务)
 姓名 _____
 电话 _____
 电子邮箱 _____
 邮政编码 _____
 联系地址 _____
 产品信息
 名称 _____ 型号 _____
 颜色 _____ 包装号 SN _____
 需要服务 ☐ 退货 ☐ 更换 ☐ 维修
 故障现象 _____
 受理日期 _____ 维修员签字 _____

独立式光电感
烟火灾探测报警器

使用产品前请仔细阅读使用说明书